

HELIUM DIGITAL

BLUETOOTH HEADSET W/ CALLER ID



HD-880

OWNER'S MANUAL

www.heliumdigital.com

Thank you for your purchase of the HD-880 Bluetooth Headset with Caller ID. The HD-880 features an OLED screen that will not only provide a convenient Caller ID function while in use, it also will simplify the set-up and usage functionality of the headset with it's on screen instructions.

PLEASE NOTE: THIS HEADSET MUST BE PAIRED WITH A BLUETOOTH ENABLED MOBILE PHONE PRIOR TO USE. PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY, AND ENSURE THAT THE HEADSET HAS BEEN FULLY CHARGED PRIOR TO IT'S FIRST USE.

Content Overview

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.) The HD-880 Headset | 2.) Preparations for Use |
| 3.) Features | 4.) Specifications |
| 5.) Battery Information | |

1.) THE HD-880 HEADSET



FIGURE 1

2.) Preparations for Use

Charging- Plug the included adaptor into the back of the headset in order to charge the headset. The first charge should be left for approximately 4 hours to ensure the headset is fully charged.

The display will show when the headset is being properly charged, as well as provide a battery strength indicator while the headset is in use.

A full charge will provide approximately 4 hours of talk time, and up to 30 hours of standby time. These numbers may vary based on battery status and usage mode.

Power On- To power on your device press and hold the MFB button (SEE FIGURE 1) for 3 seconds until the screen turns on.

Power Off- In order to turn the headset off, press and hold the MFB button for 5 seconds. The screen will indicate "Powering Off" to confirm the headset is being turned off.

Wearing the Headset- The HD-880 can be worn on either the left or right side. Simply place the ear hook (SEE FIGURE 1) over the ear, with the earpiece resting gently inside the ear.

To switch the headset to the opposite side, remove the ear hook from the headset, and reattach in the opposite direction. The HD-880 features a screen rotation function to support wearing on either side. To flip the screen quickly double press the volume decrease (-) button twice, immediately after the headset has been turned on.

Pairing- All bluetooth devices must be paired prior to use. Please consult the documentation of your bluetooth enabled mobile phone for pairing instructions that may be specific to your phone.

To put the headset into pairing mode, press and hold the MFB button for at least 5 seconds while powering on the headset. You will be prompted with an on-screen message to indicate that the headset is now in "Pairing" mode.

On your mobile phone search for bluetooth devices, following your mobile phone prompts to pair your phone with the headset. If your phone prompts you for a passkey, simply input "0000".

If the pairing is successful, the headset will display "connecting" on the on-screen display. If pairing is not successful please retry. The headset will exit pairing mode if a successful connection is not made within 3 minutes.

3.) Features

Accept Incoming Call- When there is an incoming call, short press the MFB button to answer the call.

Terminate Call- When there is a call in progress, a short press of the MFB button will terminate (hang-up) the call.

Reject Incoming Call- When there is an incoming call, long press the MFB button to reject the call

Re dial Last Number- When the headset is idle, a short press of the MFB button will initiate a re dial of the last number called.

PLEASE NOTE- THE REJECT INCOMING CALL AND LAST NUMBER REDIAL FEATURES WILL ONLY WORK WITH PHONES THAT SUPPORT THE HANDSFREE (HFP) PROFILE.

Microphone Mute- If you would like to mute the microphone on the headset at anytime during a call, simultaneously long press the volume up and volume down buttons at the same time. While the microphone is muted you will hear three short beeps to remind you that the microphone is on mute. To take the microphone off of mute simply press either volume button.

Voice Dial- While a Bluetooth connection is established, long press the MFB button to initiate voice dial. Wait until a confirmation tone is heard indicating that voice dial is active. You then may initiate the voice dial call by speaking into the headset.

Volume- A short press of either the volume up (+) or volume down (-) buttons will adjust the volume of the headset.

4.) Specifications

Bluetooth Specification	Version 1.2
Bluetooth Profiles	Handsfree (HFP) & Headset (HSP)
Operating Range	10m (30 ft)
Security	Pairing, Encryption, & Authentication
Battery	Rechargeable Lithium Polymer
AC/DC Adaptor Input	100 - 240v
Talk Time	Up to 4 Hours
Standby Time	Up to 30 Hours
Charging Time	3 - 3.5 Hours

5.) Battery Information

The HD-880 is powered by a rechargeable lithium-ion battery. The headset should be fully charged prior to first use. The HD-880 should only be charged with the adaptor included with the headset.

Please ensure the charger is disconnected from the headset when it is not being charged. Also, do not leave the charger plugged into the headset for extended periods of time while the headset is already fully charged.

Please ensure the headset is not kept in extreme temperatures, as this may also adversely affect the performance of the headset.

For any other questions, or to find additional information please consult www.heliumdigital.com.

L'ECOUTEUR DE BLUETOOTH AVEC ID DE VISITEUR



HD-880

MANUEL D'UTILISATION

www.heliumdigital.com

Merci pour votre achat de l'Écouteur HD-880 Bluetooth avec ID de Visiteur. L'écran OLED du HD-880 fournira non seulement une fonction d'ID de Visiteur commode pendant l'usage, il simplifiera aussi le montage et l'usage pendant les instructions d'écran.

A NOTER : CETTE ÉCOUTEUR DOIT ÊTRE MISE AVEC UN CELLULAIRE AVEC CAPABILITE BLUETOOTH AVANT L'USAGE. S'IL VOUS PLAÎT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION SOIGNEUSEMENT, ET S'ASSURER QUE L'ÉCOUTEUR A ÊTE ENTIÈREMENT CHARGÉE AVANT SON PREMIER USAGE.

Aperçu Général content:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1.) L'Écouteur HD-880 | 2.) Préparations pour l'Usage |
| 3.) Caractéristiques | 4.) Spécifications |
| 5.) Information de Pile | |

1.) L'ECOUTEUR HD-880



IMAGE 1

2.) Préparations pour l'Usage

Remplissage – Brancher l'adaptateur inclus dans le dos de l'écouteur pour charger l'écouteur. La première charge devrait durer pour approximativement 4 heures pour assurer que l'écouteur est entièrement chargée.

L'écran montrera quand l'écouteur est chargée proprement, aussi, l'écran montrera un indicateur de force de pile pendant que l'écouteur est dans l'usage.

Une charge pleine fournira approximativement 4 heures de temps de discours, et jusqu'à 30 heures de temps d'état d'attente. Ces nombres peuvent varier basé sur le statut de pile et le mode d'usage.

Alimenter en Electricité - appuyer et tenir le BMF (VOIRE IMAGE 1) pour 3 secondes jusqu'à ce que l'écran allume.

Eteindre – Pour éteindre l'écouteur, appuyer et tenir le bouton BMF pour 5 secondes. L'écran indiquera Eteint, confirmer que l'écouteur est éteinte.

Porter l'Ecouteur – Les écouteurs HD-880 peuvent être portés sur le gauche ou la droite. Simplement placé le crochet d'oreille (VOIRE IMAGE 1) par-dessus l'oreille, avec l'écouteur reposant doucement dans l'oreille.

Pour changer l'écouteur au côté contraire, enlever le crochet d'oreille de l'écouteur, et rattacher en sens inverse. L'Ecouteur HD-880 est équipé avec une fonction de rotation d'écran pour soutenir porter sur chaque côté. Pour inverser l'écran rapidement, appuyer deux fois la diminution de volume (-) tout de suite après l'écouteur a été allumé.

L'Appairage - Tous appareils de Bluetooth doivent être appairer avant l'usage. S'il vous plaît consulter la documentation de votre cellulaire pour instructions qui peuvent être spécifiques à votre téléphone.

Pour mettre l'écouteur dans mode d'appairage, appuyer et tenir le bouton BMF pour au moins 5 secondes pendant l'alimentation de l'écouteur. Vous serez incité avec un message sur l'écran pour indiquer que l'écouteur est maintenant dans le mode «Appairage».

Pendant votre recherche d'appareils de Bluetooth sur votre cellulaire, suivant les instructions de votre téléphone. Si votre téléphone vous incite pour un passkey, simplement entrer « 0000 ».

Si l'appairage est réussi, l'écouteur affichera « connecter » sur l'écran. Si l'appairage n'est pas réussi s'il vous plaît réessayer à nouveau. L'écouteur sortira de mode appairage si une connexion réussie n'est pas faite dans 3 minutes.

3.) Caractéristiques

Accepter l'Appel Venant de l'Extérieur - Quand il y a un appel venant de l'extérieur, pressé courtement le bouton MFB pour répondre à l'appel.

Terminer l'Appel - Quand il y a un appel en progrès, une presse courte du bouton MFB terminera l'appel.

Rejeter l'Appel Venant de l'Extérieur - Quand il y a un appel venant de l'extérieur, pressé longuement le bouton MFB pour rejeter l'appel

Recomposer le Dernier Nombre - Quand l'écouteur est inoccupée, une presse courte du bouton de MFB composera le numéro du dernier nombre appelé.

A NOTER : L'APPEL VENANT DE L'EXTERIEUR DE REJET ET COMPOSER LE NOMBRE DERNIER FONCTIONNERONT SEULEMENT AVEC LES TELEPHONES QUI SOUTIENNENT LE PROFIL DE HANDSFREE.

Le Microphone Assourdit - Si vous aimeriez assourdir le microphone sur l'écouteur à n'importe quand pendant un appel, une presse simultanément longue du bouton de volume augmente et de volume en bas en même temps. Pendant que le microphone est assourdi vous entendra trois sonneries courtes pour vous rappeler que le microphone est sur muet. Pour rendre le microphone non-muet simplement appuyer aucun bouton de volume.

Composer à Voix - pendant qu'une connexion de Bluetooth est établie, une presse longue du bouton MFB invitera le cadran de voix. Attendez jusqu'à ce qu'un ton de confirmation est entendu, indiquer que le cadran de voix est actif. Vous pouvez composez alors l'appel en parlant dans l'écouteur.

Le Volume- UNE presse courte du volume augmenté (+) ou le volume en bas (-) les boutons ajusteront le volume de l'écouteur.

4.) Spécifications

Spécification Bluetooth	Version 1.2
Profils Bluetooth	Cadran de Voix & Casque
Portée Opérant	10m (30 pied)
Sécurité	Apairage, Chiffrement, & Authentification
Pile	Lithium Polymère Rechargeable
AC/DC Courant d'Entrée	100 - 240v
Temps de Discours	Jusqu' à 4 heures
Temps d'Etat d'Attente	Jusqu' à 30 heures
Temps de Remplissage	3 - 3.5 heures

5.) Information de Pile

L'Écouteur HD-880 fonctionne avec une pile lithium-ion rechargeable. L'Écouteur devrait être entièrement chargée avant le premier usage. L'Écouteur HD-880 devraient être seulement chargée avec l'adaptateur inclus avec l'Écouteur.

S'il vous plaît assurer que le chargeur est débranché de l'Écouteur quand il n'est pas en train de chargé. Aussi, le chargeur ne devrait pas être connecté à l'Écouteur pour périodes prolongées pendant que l'Écouteur est déjà entièrement chargée.

S'il vous plaît assurer que l'Écouteur n'est pas gardée dans températures extrême, ceci pourrait affecter défavorablement l'exécution de l'Écouteur.

Pour aucunes autres questions, ou trouver l'information supplémentaire s'il vous plaît visiter www.heliumdigital.com.